

# Four Mixte Cook Master - Ouverture à Gauche - 4 GN 1/1

## MFCME4100I



**mychef.**

Découvrez notre Four Mixte Cook Master - Ouverture à Gauche - 4 GN 1/1, idéal pour les professionnels de la cuisine. Ce four puissant de 6300W vous permet de cuisiner tous types de plats avec ses 4 niveaux de cuisson. Grâce à son contrôle digital programmable, vous pouvez ajuster facilement la température de 30°C à 260°C. Fabriqué en inox AISI 304, ce four allie robustesse et esthétique pour une utilisation durable. Achetez-le dès maintenant et bénéficiez de son éclairage intérieur pour surveiller vos préparations en toute simplicité.

### Caractéristiques Produit :

|                             |                                                              |                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Matière : Inox              | Alimentation : 400 V                                         | Type de Porte : Battante         |
| Type de Commande : Digitale | Température Minimum (°C) : 30                                | Température Maximum (°C) : 260   |
| Programmable : Oui          | Nombre de Niveaux : 4                                        | Minuteur : Non                   |
| Injection de Vapeur : Non   | Longueur (mm) : 760                                          | Profondeur (mm) : 710            |
| Hauteur (mm) : 615          | Poids (kg) : 64                                              | Puissance (W) : 6300             |
| Eclairage Intérieur : Oui   | Dimensions des Plaques / Grilles ( mm ) : GN 1/1 : 325 x 530 | Indice de protection (IP) : IPX5 |
| Type d'Inox : Inox AISI 304 |                                                              |                                  |

### Informations Logistiques :

|                |                   |                |
|----------------|-------------------|----------------|
| Largeur : 0 mm | Profondeur : 0 mm | Hauteur : 0 mm |
|----------------|-------------------|----------------|