

# Four Mixte Cook Compact Master - 6 GN 1/1

## MFCSM61L0D



**mychef.**

Le Four Mixte Cook Compact Master - 6 GN 1/1 allie technologie et performance pour les professionnels exigeants. Doté d'une puissance de 7300 W, il fonctionne aussi bien sur 230V que 400V. Sa capacité de 6 niveaux GN 1/1 permet une grande flexibilité. Avec des températures ajustables de 30 à 300°C et une injection de vapeur, il assure une cuisson précise et uniforme grâce aux technologies DryOut Plus et SmartWind. Sa porte battante à double vitrage et son système d'autonettoyage simplifient l'entretien, tandis que le Wi-Fi intégré offre un contrôle optimal.

### Caractéristiques Produit :

|                             |                                                              |                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Matière : Inox              | Alimentation : 230 ou 400V                                   | Type de Porte : Battante         |
| Type de Commande : Digitale | Température Minimum (°C) : 30                                | Température Maximum (°C) : 300   |
| Programmable : Oui          | Nombre de Niveaux : 6                                        | Minuteur : Non                   |
| Injection de Vapeur : Oui   | Longueur (mm) : 520                                          | Profondeur (mm) : 835            |
| Hauteur (mm) : 625          | Poids (kg) : 72                                              | Puissance (W) : 7300             |
| Eclairage Intérieur : Oui   | Dimensions des Plaques / Grilles ( mm ) : GN 1/1 : 325 x 530 | Indice de protection (IP) : IPX4 |
| Type d'Inox : Inox AISI 304 |                                                              |                                  |

### Informations Logistiques :

|                |                   |                |
|----------------|-------------------|----------------|
| Largeur : 0 mm | Profondeur : 0 mm | Hauteur : 0 mm |
|----------------|-------------------|----------------|