

# Four Mixte Cook Compact Master - Ouverture à Gauche - 6 GN 2/3 MFCSM63L01



**mychef.**

Découvrez le Four Mixte Cook Compact Master - Ouverture à Gauche - 6 GN 2/3, idéal pour les professionnels de la cuisine. Avec ses 6 niveaux et sa puissance de 6300W, il vous permettra de cuisiner avec précision. Sa commande digitale et son éclairage intérieur facilitent son utilisation, tandis que sa construction en inox AISI 304 garantit sa durabilité. Son injection de vapeur et sa température maximale de 300°C vous permettront d'obtenir des plats savoureux. Disponible en 230V ou 400V, ce four est l'allié incontournable de votre activité.

## Caractéristiques Produit :

|                             |                                                              |                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Matière : Inox              | Alimentation : 230 ou 400V                                   | Type de Porte : Battante         |
| Type de Commande : Digitale | Température Minimum (°C) : 30                                | Température Maximum (°C) : 300   |
| Programmable : Oui          | Nombre de Niveaux : 6                                        | Minuteur : Non                   |
| Injection de Vapeur : Oui   | Longueur (mm) : 520                                          | Profondeur (mm) : 680            |
| Hauteur (mm) : 625          | Poids (kg) : 60                                              | Puissance (W) : 6300             |
| Eclairage Intérieur : Oui   | Dimensions des Plaques / Grilles ( mm ) : GN 2/3 : 354 x 325 | Indice de protection (IP) : IPX4 |
| Type d'Inox : Inox AISI 304 |                                                              |                                  |

## Informations Logistiques :

|                |                   |                |
|----------------|-------------------|----------------|
| Largeur : 0 mm | Profondeur : 0 mm | Hauteur : 0 mm |
|----------------|-------------------|----------------|